

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОННЕКТОРЫ СЕРИИ SMA-RP

(Reverse Polarity – обратная полярность - *)

Субминиатюрные разъемы типа «A» (SMA) имеют резьбовое соединение, волновое сопротивление 50 Ом и диапазон рабочих частот до 18 ГГц (прецзионные версии до 26,5 ГГц). В большей степени максимальная рабочая частота определяется типом используемого коаксиального кабеля.

Переходник-адаптер

Штекер revers SMA – гнездо SMA



Электрические характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Импеданс (сопротивление) | 50 Ом |
| Частотный диапазон | От 0 до 18.0 ГГц *RG-402&RG-405 полужесткий кабель: 0-18 ГГц *гибкий кабель → макс. рабочая частота кабеля (MIL-C-17) - 12.4 ГГц |
| KCB | Прямой: 1.15 макс. + 0.02 f ГГц; Угловой: 1.20 макс. + 0.03 f ГГц - с гибким кабелем Прямой: 1.05 макс. + 0.01 f ГГц; Угловой: 1.10 макс. + 0.01 f ГГц - с полужестким кабелем |
| Вносимые потери | 0.06 дБ макс. x \sqrt{f} ГГц 6 ГГц |

Переходник предназначен длястыковки кабелей и приборов, имеющих соответствующие ответные части ВЧ разъемов стандарта SMA-R и SMA. Переходник имеет позолоченный

центральный проводник и хромированный корпус. Изолятор, как правило, изготовлен из фторопластика.

*

В разъемах **SMA** имеется внутренняя или внешняя резьба и соответственно штекер или гнездо (отверстие) в центре.

Разъемы **SMA** бывают двух видов:

| | |
|---------------------------------------|---|
| SMA со штыревой частью разъема |  |
| SMA с гнездовой частью разъема |  |

Существуют также разъемы **SMA с обратной полярностью (инверсные SMA-разъемы)**. Они называются **RP-SMA** (Reverse polarity SMA, иногда обозначают SMA-R).

В разъемах **RP-SMA** всё наоборот: где резьба внутренняя — в середине отверстие, а где резьба внешняя — в середине штекеров.

Разъемы **RP-SMA** бывают двух видов:

| | |
|--|---|
| RP-SMA с гнездовой частью разъема |  |
| RP-SMA со штыревой частью разъема |  |

