

Звонки магнитоэлектрические

Принятые обозначения в магазине КВАРЦ	Параметры					
	Размер,мм	Напряжение, В	Сопротивление, Ом	Ток потребления, мА	Интенсивность звука, дБ, не менее	Резонансная частота, Гц
ЗМ 12х 9м12		1,5(1~2)	16		85	2,048
ЗМ 12х12х6		1,5(1~2)	15	30	70	2,048
ЗМ 12х12х7		1,5(1~3)	15	30	85	2,4
		5(4~7)	47	40	90	2,4
		12(8~16)	140	40	90	2,4
ЗМ 12х13		1,5(1~2)	16	35	80	2,048
ЗМ 14х11х3		1,5(1~2)	9	80	85	3,2
		3(2~4,5)	18	90	87	2,731
		5(4~7)	43	90	87	3,2
ЗМ 14х11х4		3(2~4,5)	19	70	87	3,2
ЗМ 16х14		5(4~8)	50	40	85	2,048
		1,5(1~2)	30	15	82	2,048
		5(4~8)	50	40	85	2,048
		6(4~8)	50	40	85	2,048
		6(4~8)	45	45	85	2,048
		6(4~8)	45	40	85	2,048
		12(9~15)	115	40	85	2,048

Для заметок