

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ КВАРЦЕВЫХ

ПАСПОРТ

Параметры	ФП2П1 - 8	ФП2П 1 - 4
	№ 002	№ 002
Нижняя частота среза, кГц, по уровню -3 дБ	9000,455	—
Средняя частота фильтра, кГц	—	9001,720
Полоса пропускания, кГц, по уровню -6 дБ	2,460	—
Полоса пропускания, кГц, по уровню -3 дБ	—	0,620
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ	0,5	—
Затухание в полосе пропускания, дБ, не более	3,0	2,8
Затухание в полосе задержания, дБ, не менее	80	60
R вх., Ом	200	200
R вых., Ом	200	200