

Пьезокерамические фильтры

Частота, кГц	Тип	Полоса пропускания, кГц/по уровню, дБ	Корпус	Количество выводов	Марка	Маркировка	Для микросхемы	Описание	Аналог
4300	дискриминатор			2P	ФП1Д6-20-01	(жел)	ТДА4555		
4300	режекторный			2P	ФП1Р6-023-01	(жел)			
4300	режекторный			3P	ФП1Р6-023-01	(чер)			
4430	режекторный			2P	ФП1Р6-027-02	(чер)			
4430	режекторный		TPSR	3P	ХТ4,43МВ				[TPS4.43MB]
4430	режекторный		TPSR_J	2P	ХТ4,43МJ	(ХТ4.43М)			[TPS4.43MJ]
4500	дискриминатор		CDSR_E	2P	JT4,5ME	(J4.5E)			[CDA4.5ME]
4500	полосовой	120/3	SFE	3P	LT4,5MB				[SFE4.5MB]
4500	полосовой	120/3	SFE	3P	SFE4,5MB				[LT4.5MB]
4500	режекторный		TPSR	3P	ХТ4,5МВ	(Х4.5В)			[TPS4.5MB]
4500	режекторный		TPSR	3P	ХТ5,5МВ	(Х5.5В)			[TPS5.5MB]
4500	режекторный		TPSR_J	2P	ХТ4,5МJ	(ХТ4.5М)			[TPS4.5MJ]
5500	дискриминатор			2P	ФП1Д6-21-01	(чер)			
5500	дискриминатор			3P	ФП1Д6-21-01	(жел)			
5500	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT5,5MC				[CDA4.5MC]
5500	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT5,5MD	(кр)прав (J5.5D)			[CDA4.5ME]
5500	полосовой	100/3	SFTR	4P	LTT5,5MA	(LTT5.5M)		повышенная избирательность	
5500	полосовой	120/3	SFSH	3P	LTSH5,5MCB	(F5.5M)			[SFSH5.5MCB]
5500	полосовой	150/		3P	FCM5,5M				
5500	полосовой	150/3	SFEL	3P	LT5,5MB				[SFE5.5MB]
5500	полосовой	150/3	SFEL	3P	SFE5,5MB				[LT5.5MB]
5500	полосовой	150/3	SFEL	3P	ФП1П8-62-01	(жел) (ФП1П8-62.01)			
5500	полосовой	160/3	SFSH	3P	LTSH5,5MCB	(F5.5C)			[SFSH5.5MCB]
5500	режекторный			3P	ECM5,5M				
5500	режекторный			3P	ФП1П8-63-01	(кр) (ФП1П8-63.01)			
5500	режекторный		TPSR	3P	ХТ5,5МВ	(Х5.5М)			
5500	режекторный		TPSR	3P	ХТ5,5МВ				[TPS5.5MB]
5740	полосовой	150/3	SFEL	3P	SFE5,74MB				
5800	полосовой	160/3	SFSH	3P	LTS5,8MCB	(F5.8C)			
6000	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT6,0ME	(J6.0E)			[CDA6.0ME]
6000	полосовой	100/3	SFTR	4P	LTT6,0MA	(LTT6.0MA)		повышенная избирательность	
6000	полосовой	160/3	SFEL	3P	LT6,0MB				[SFE6.0MB]
6000	полосовой	160/3	SFEL	3P	SFE6,0MB				[LT6.0MB]
6000	полосовой	160/3	SFSH	3P	LTS6,0MCB	(L6.0C)			
6000	режекторный		TPSR	3P	ХТ6,0М				[TPS6.0M]
6000	режекторный		TPSR	3P	ХТ6,0МВ	(Х6.0В)			[TPS6.0MB]
6200	полосовой	160/3	SFEL	3P	SFE6,2MB				
6500	дискриминатор			3P	ФП1Д6-21-01				
6500	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT6,5MC	(J6.5C)			[CDA6.5MC]
6500	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT6,5MC	(J6.5C)			[CDA6.5MC]
6500	дискриминатор		CDSR_C	3P	JT6,5MD	(J6.5D)			[CDA6.5MD]
6500	дискриминатор		CDSR_E	2P	JT6,5ME	(J6.5E)			
6500	полосовой	100/3	SFTR	4P	LTT6,5MA	(LTT6.5MA)		повышенная избирательность	
6500	полосовой	160/3		3P	ФП1П8-62-02	(жел)+(бел)			
6500	полосовой	160/3	SFEL	3P	LT6,5MB	(L6.5B)			
6500	полосовой	160/3	SFEL	3P	LTE6,5MB	(CQ6.5MB)			
6500	полосовой	160/3	SFEL	3P	SFE6,5MB				[LT5.65MB]
6500	полосовой	160/3	SFSH	3P	LTS6,5MCB	(F6.5C)			
6500	режекторный			3P	ECM6,5M				
6500	режекторный			3P	ФП1П8-63-02	бм (ФП1П8-63.02)			
6500	режекторный			3P	ФП1П8-63-02	бм		улучшенный	
6500/5500	режекторный			3P	ФП1П8-63-05	(бел)		2-частотный	
6500	режекторный		TPSR	3P	ХТ6,5МВ	(Х6.5В)			
6500/5500	режекторный		TPWR	3P	ХТW02B	(W02B)		2-частотный	
6600	полосовой	160/3	SFEL	3P	SFE6,6MB				
7420	полосовой		SFEL	3P	SFE7,42B	(E7.42B)			
10440	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10460	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515	(жел)			
10480	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10500	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10520	полосовой	110/3	SFEL	3P	SFE10,52MHYK	(кр)прав (SFE10.52HY R)			
10520	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10540	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10540	полосовой	180/3, 520/20	SFEL	3P	LT10,54MS3-A	(кр)прав (L10.5M)			[SFE10.54MS3-A]
10540	полосовой	230/3, 600/20	SFEL	3P	LT10,54MS2-A	(кр)лев (L10.5M)			[SFE10.54MS2-A]
10580	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10600	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10620	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10640	полосовой	130/3, 480/20	SFEL	3P	ФП1П6-515				
10640	полосовой	180/3, 520/20	SFEL	3P	LT10,7MS3-D	(чер)прав (L10.7S)			[SFE10.7MS3-D]
10640	полосовой	180/6, 650/20	SFEL	3P	ФП1П8-4				