Таблица 2

Условное обозначение	Маркировка			
	первая точка		вторая точка	
	ном., МГц	цвет точки	Δt зам..н.с.	цвет точки
ФПИП6—1.1	—	золотисто-желтая	—	—
ФПИП6—1.2	—	красная	—	—
ФПИП6—1.3	10,64±0,04 10,67±0,03	черная белая	∠300	красная
ФПИП6—1.4	10.70±0.03 10,73±0,03	красная красно-коричневая	∠500	золотисто-желтая
ФПИП6—1.5	10,76±0.04	золотисто-желтая	∠800	черная

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Входное напряжение фильтра, В, не более	1.5
Входная и выходная емкость фильтра, пФ, не более	10—25
Напряжение постоянного тока, В, не более	25

Содержание драгоценных металлов в одном фильтре:
серебро — ~~0,78014 . 10⁻²~~ 0,5784 2 10⁻² г;

Содержание цветных металлов в одном фильтре:
~~бронза Бр КМц3—1—0,02~~ г
БРБ-2

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Фильтры пьезокерамические ФПИП6-1 соответствуют техническим условиям АШПК. 433550.001 ТУ.
Штамп ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Предельно-допустимые значения сигнала на входе фильтра, не более 1,5 В.
2. При пайке выводов фильтров запрещается прогревать фильтры выше предельной температуры среды 60°С.

Не допускается пайка выводов фильтров более 4 с и на расстоянии менее 2 мм от уступов крайних выводов.

При пайке выводов фильтров следует применять меры, исключающие повреждения фильтров из-за механических усилий и перегрева.

После пайки выводов фильтра покрыть защитным лаком.

3. При установке и монтаже фильтров в аппаратуре не допускается использование материалов и флюсов, растворяющих герметизирующий компаунд.

Г. ф-л ВПОП-91 г 1698—5000 А5