

Таблица 2

Условное обозначение	Маркировка			
	первая точка		вторая точка	
	ном., МГц	цвет точки	Δt зам..н.с.	цвет точки
ФПП6—1.1	—	золотисто-желтая	—	—
ФПП6—1.2	—	красная	—	—
ФПП6—1.3	$10,64 \pm 0,04$ $10,67 \pm 0,03$	черная	—	—
		белая	$\angle 300$	красная
ФПП6—1.4	$10,70 \pm 0,03$ $10,73 \pm 0,03$	красная	$\angle 500$	золотисто-желтая
		красно-коричневая	—	—
ФПП6—1.5	$10,76 \pm 0,04$	золотисто-желтая	$\angle 800$	черная

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Входное напряжение фильтра, В, не более	1,5
Входная и выходная емкость фильтра, пФ, не более	10—25
Напряжение постоянного тока, В, не более	25

Содержание драгоценных металлов в одном фильтре:
серебро— $0,78014 \cdot 10^{-2}$ г; *0,578014 г*

Содержание цветных металлов в одном фильтре:
бронза Бр КМцЗ—1—0,02 г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Фильтры пьезокерамические ФПП6-1 соответствуют техническим условиям АППК. 433550.001 ТУ.
Штамп ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Предельно-допустимые значения сигнала на входе фильтра, не более 1,5 В.
2. При пайке выводов фильтров запрещается прогревать фильтры выше предельной температуры среды 60°C.

Не допускается пайка выводов фильтров более 4с и на расстоянии менее 2 мм от уступов крайних выводов.

При пайке выводов фильтров следует применять меры, исключаяющие повреждения фильтров из-за механических усилий и перегрева.

После пайки выводов фильтра покрыть защитным лаком.

3. При установке и монтаже фильтров в аппаратуре не допускается использование материалов и флюсов, растворяющих герметизирующий компаунд.

Г. ф-л ВПОП-91 г 1698—5000 А5