

ПОЛОСОВОЙ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ФП2П-294

В зависимости от номинальной частоты изготавливается 5 типонаминалов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот, кГц	23775...24375 (ряд значений)
Ширина полосы пропускания по уровню, кГц: 6 дБ	96^{+14}_{-6}
60 дБ	380
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	1,2
Гарантированное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее	35
Коэффициент передачи, не менее	0,22
Нагрузочное сопротивление, Ом, $\pm 5\%$	820
Нагрузочная емкость, пФ, $\pm 5\%$	24
Объем, см ³	22,4
Масса, г, не более	48

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур, °C	-60...+60
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	5...1000
ускорение, м/с ² (g)	98,1 (10)
Многократный удар с ускорением, м/с ² (g)	343,35 (35)
Линейные нагрузки с ускорением, м/с ² (g)	245 (25)

