

Автотестер универсальный со световой и звуковой индикацией.

QHZ-5729



QHZ-5729R



Автотестер универсальный предназначен для быстрой и эффективной диагностики электрооборудования автомобилей. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и снабжен проводом с зажимом типа «крокодил», светодиодным и звуковым индикатором.



1. Зажим типа «крокодил»
2. Щуп
3. Индикатор зеленого цвета
4. Индикатор красного цвета

Технические характеристики

Диапазон напряжений, В	6-24 (DC)
Цвет корпуса	черный
Звуковая и световая индикация	есть

Порядок использования

1. Для тестирования целостности проводки подсоедините крокодил 1 автотестера к выводу тестируемого провода, а щуп 2 автотестера соедините с другим выводом провода, в котором имеется предполагаемый обрыв. В случае, если целостность провода не нарушена – прозвучит звуковой сигнал и на автотестере загорится индикатор 3.
2. Для проверки полярности подключите автотестер к проверяемому прибору: «крокодил» 1 автотестера подключается к положительному выводу, а щуп 2 автотестера – к отрицательному. В случае, если цепь соединена верно – на автотестере загорится индикатор 3. Если полярность нарушена – загорится индикатор 4.

Замена батарей

В случае, если свечение индикаторов стало тусклым и/или перестал работать звуковой сигнал – замените использованные батареи на новые. При установке батарей соблюдайте полярность. Используемые батареи LR41 – 3шт. ВАЖНО: перед длительным хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.