

MS319 аналоговый (стрелочный) мультиметр



Диапазоны измерений:

- Постоянное напряжение: 2.5 В / 10 В / 50 В / 250 В / 1000 В.
- Переменное напряжение: 10 В / 50 В / 250 В / 1000 В.
- Постоянный ток: 5 мА / 50 мА / 500 мА.
- Сопротивление: x1 / x10 / x1000 до 10 МОм.

Функциональные возможности

- Стрелочный индикатор.
- Проверка батарей 1.5 В / 9 В.
- Измерение амплитуды сигнала в дБ.
- Питание: 2 x 1.5 В (тип AA, LR6).